

Gigaset C610 IP Phone Settings

VoIP Einstellungen für Gigaset C610 IP via SIP.

Startseite	Einstellungen	Status
<ul style="list-style-type: none"> Netzwerk Telefonie <ul style="list-style-type: none"> Verbindungen Audio Nummernzuweisung Anrufweiserschaltung Wählregeln Netzanrufbeantworter Weitere VoIP-Einstellungen Nachrichten Info-Dienste Telefonbücher Geräte-Management 	<h3>1. VoIP-Verbindung</h3> <p>Geben Sie einen beliebigen Namen oder die Rufnummer ein, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.</p> <p>Verbindungsname oder Rufnummer: <input type="text" value="Tc5"/></p> <p>VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen</p> <p>Konfigurationsassistent starten</p> <p>Provider: <input type="text" value="Anderer Provider"/></p> <p>Profilversion</p> <p>Persönliche Providerdaten</p> <p>Anmeldename: <input type="text" value="4..."/></p> <p>Anmeldepasswort: <input type="password" value="....."/></p> <p>Benutzername: <input type="text" value="43..."/></p> <p>Angezeigter Name: <input type="text" value="43..."/></p> <p>Weitere Einstellungen verbergen</p> <p>Allgemeine Anmeldedaten Ihres VoIP-Providers</p> <p>Domain: <input type="text" value="telecom5.net"/></p> <p>Proxy-Serveradresse: <input type="text" value="195.242.184.3"/></p> <p>Proxy-Serverport: <input type="text" value="5060"/></p> <p>Registration-Server: <input type="text" value="195.242.184.3"/></p> <p>Registration-Serverport: <input type="text" value="5060"/></p> <p>Anmelde-Refreshzeit: <input type="text" value="60"/> Sek.</p>	

Weitere Einstellungen anzeigen:

Allgemeine Anmeldeinformationen Ihres VoIP-Providers	
Domain:	<input type="text" value="telecom5.net"/>
Proxy-Serveradresse:	<input type="text" value="195.242.184.3"/>
Proxy-Serverport:	<input type="text" value="5060"/>
Registration-Server:	<input type="text" value="195.242.184.3"/>
Registration-Serverport:	<input type="text" value="5060"/>
Anmelde-Refreshzeit:	<input type="text" value="60"/> Sek.
Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers	
STUN benutzen:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
STUN-Serveradresse:	<input type="text"/>
STUN-Serverport:	<input type="text" value="3478"/>
STUN-Refreshzeit:	<input type="text" value="240"/> Sek.
NAT-Refreshzeit:	<input type="text" value="20"/> Sek.
Outbound-Proxymodus:	<input checked="" type="radio"/> Immer <input type="radio"/> Automatisch <input type="radio"/> Nie
Outbound-Serveradresse:	<input type="text" value="195.242.184.3"/>
Outbound-Proxyport:	<input type="text" value="5060"/>
Netzwerkprotokoll auswählen	<input type="text" value="Automatisch"/>

Weitere VoIP Einstellungen:

Audio:

MFV in VoIP-Verbindungen		Ausgewählte Codecs
Automatisches Aushandeln der MFV-Übertragung	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	G.729 G.711 µ law G.711 a law
Sendeeinstellungen für die MFV-Übertragung	<input type="checkbox"/> Audio <input checked="" type="checkbox"/> RFC 2833 <input type="checkbox"/> SIP-Info	

Gültig ab Gigaset Version: V42.207